

# 1 PayTec Castles V3M2 – Akku wechseln

## 1.1 Gerät ausschalten

Als erstes muss das PayTec Castles V3 ausgeschaltet werden. Damit es ausgeschaltet wird müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:

1. Drücken Sie die Einschalt- bzw. Ausschalttaste.



2. Sobald die Einschalt- bzw. Ausschalttaste gedrückt wurde, erscheint eine Auswahl von Optionen. Nun muss die Variante 3 («3: Ausschalten») ausgewählt werden.
3. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn das Display schwarz ist.



## 1.2 Akku entfernen

Nun kann der alte Akku sorgfältig aus dem PayTec Castles V3 entfernt werden. Der Akku befindet sich unter dem Deckel auf der Rückseite des Terminals. Um den Akku aus dem Gerät zu entfernen, müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:

1. Dazu muss zuerst das Gerät umgedreht werden, damit man Zugriff auf den Deckel bekommt.



2. Als nächstes wird der Deckel vom Gerät entfernt. Dabei müssen die Schnappverschlüsse ganz einfach mit beiden Händen nach unten geschoben werden.



3. Nach dem Lösen der Schnappverschlüsse kann der Deckel abgehoben werden.



4. Sobald der Deckel entfernt wurde, kann der alte Akku sorgfältig angehoben werden.



5. Als nächstes muss der Akku sorgfältig und gleichmässig gelockert werden. Die schwarze Stiftleiste muss dabei gedrückt werden, damit der Akku ausgesteckt werden kann.



6. In diesem Zustand kann der Akku montiert werden.



### 1.3 Akku einfügen

7. Der neue Akku muss sorgfältig montiert werden, dazu steckt man die Stiftleiste gleichmässig auf beiden Seiten in die Steckbuchse ein.



8. Als nächstes muss der Akku sorgfältig in den Platz zurückgelegt werden.



9. Als nächstes wird der Deckel wieder auf das PayTec Castles V3 montiert.



## 1.4 Gerät starten

Sobald der Akku ersetzt wurde, kann das PayTec Castles V3 gestartet werden. Um das PayTec Castles V3 zu starten müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:

1. Drücken Sie die Einschalt- bzw. Ausschalttaste, bis das Display weiss wird.



2. Das Gerät startet auf.
3. Das Gerät ist nun bereit, eine Buchung durchzuführen.



